

# Руководство по эксплуатации

Уличной IP камеры

# i42



## ОПИСАНИЕ

Уличная видеокамера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой подойдет для организации видеонаблюдения на предприятиях, в магазинах, офисных зданиях, малом бизнесе, ТСЖ, а также на различных видах транспорта как общественного, так и специального назначения. Оптимальное сочетание характеристик и габаритов корпуса позволяет решать ответственные задачи, не привлекая внимания.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	<b>i42</b>
Тип	Уличная IP камера с ИК-подсветкой
Программное обеспечение	Встроенный веб-сервер. Бесплатное ПО на 64 канала. Поддержка стандарта ONVIF.
Матрица	1/3" CMOS; 2 мегапикселя
Мин. освещенность	0,1 лк (цветной режим) / 0, 01 лк (ч/б режим)
Дневной и ночной режим	Есть
Механический ИК-фильтр	Есть
Дальность ИК-подсветки	до 30 м
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
Сжатие видео	H.264
Разрешение видео	1920x1080
Частота кадров	до 20 к/с
Настройки изображения	Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, наложение масок конфиденциальности. DWDR.
Ethernet	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector
Сетевые протоколы	TCP/IP/UDP/RTP/RTSP/RTCP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP
Безопасность	Защита паролем, журнал регистрации доступа пользователей
Web Browser	Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE
Интеллектуальное видео	Детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях
Ограничение доступа по Web	Защита паролем (устанавливается администратором)
Интеграция с оборудованием АйТек ПРО:	Регистраторы серий: NVR, HVR, Hybrid
Питание	DC 12В

Потребляемая мощность	Макс. 0,5 А; 6 Вт
Разъемы	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, Разъем питания
Рабочая температура	-40°C +50°C
Габаритные размеры	290x93x79
Вес	1,2 кг

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

## ГАРАНТИЯ

Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с инструкцией и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **12 месяцев (1 год)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 18 месяцев от даты производства зашифрованной в кодовом номере на задней или нижней части корпуса изделия.

При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

**Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:**

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов некавалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертых (поврежденных) кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

### **Общие рекомендации по гарантийному ремонту.**

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования - даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.

Данные устройства:

Модель

Дата сборки

Серийный  
номер

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Упаковку произвел:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как  
бытовой отход

**Сделано в КНР**